

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/7-kanalowy-odbiornik-r7eh-s-radiolink-p-9756.html>

7-kanalowy odbiornik R7EH-S - RadioLink

Preis	17.99 Euro
Listenpreis	13854
EAN-Code	20099630

Produktbeschreibung

7-kanalowy odbiornik R7EH-S 2.4GHz FHSS wyprodukowany przez firmę RadioLink. Odbiornik współpracuje z nadajnikami: T4EU, T4EU-6, T6EHP-e. Umożliwia również jednoczesne działanie sygnału S-BUS, PPM, PWM. **Bindowanie odbiornika z nadajnikiem** jako pierwszy uruchom nadajnik, następnie włącz zasilanie odbiornika. Wyszukaj czarny przycisk niedaleko anteny odbiornika, wciśnij go i przytrzymaj przez 2 sekundy, używając cienkiego patyczka - kontrolka odbiornika zacznie migać. Po 8 sygnałach odbiornik powinien dać sygnał o gotowości do pracy w momencie, kiedy dioda LED zaświeci się jednostajnie. **Zmiana trybu pomiędzy pracą w sygnale PPM a SBUS:**

- Dwukrotne i szybkie wciśnięcie przycisku ID SET (w przeciągu 1 sekundy) spowoduje zmianę trybu pracy z sygnału PWM do S-BUS/PPM. Tryb pracy będzie wskazywany przy pomocy diody led.

Fail safe: Gdy odbiornik nie może odebrać żadnego sygnału z nadajnika przez okres dłuższy niż 1 sekunda, to redukuje on przepustnicę do zera i pozostawia pozostałe kanały w ostatnim zapamiętanym ułożeniu. **Dane techniczne:**

- Liczba kanałów: 7 kanałów
- Maksymalne napięcie wejściowe: 6V
- Wymiary: 50x24x15 mm
- Masa: 11,4 g
- Pobór prądu: 19-25 mA (przy napięciu 5V)
- Wyjście sygnału: S-BUS, PPM and PWM
- Tryb pracy w sygnale PWM: Zielona dioda LED, 8 kanałów PWM na wyjściu.
- Tryb pracy w sygnale SBUS/PPM: Zielona i czerwona dioda LED, Sygnał S-BUS na pierwszym kanale, sygnał PPM na drugim kanale, sygnał PWM na kanałach CH3 do CH8.