

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/10-kanalowy-odbiornik-r9ds-radiolink-p-9767.html>

10-kanalowy odbiornik R9DS - RadioLink

Preis	26.19 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	13865
EAN-Code	20099634

Produktbeschreibung

Radiolink R9DS 2,4 GHz 10-channels receiver 10-kanalowy odbiornik Radiolink R9DS, 2,4 GHz, DSSS and FHSS spread spectrum, przeznaczony do nadajników AT9, AT9S and AT10. Obsługuje jednocześnie sygnały S-BUS oraz PWM. Dzięki niewielkim wymiarom, wadze i prędkości przesyłu sygnału idealnie sprawdza się w zawodniczych modelach dronów. **2 tryby pracy odbiornika:**

- Czerwona dioda LED oznacza pracę w sygnale PWM (obsługa 9 kanałów).
- Niebieska/fioletowa dioda LED oznacza pracę w sygnale S-BUS & PWM (obsługa łącznie 10 kanałów)

Zmiana trybu pomiędzy pracą w sygnale SBUS/PWM:

- Dwukrotne i szybkie wciśnięcie przycisku ID SET (w przeciągu 1 sekundy) spowoduje zmianę trybu pracy z sygnału PWM SBUS. Tryb pracy będzie wskazywany przy pomocy diody led

Parowanie sygnału z nadajnikiem:

1. Umieść nadajnik i odbiornik w odległości metra
2. Włącz nadajnik a następnie odbiornik
3. Na odbiorniku znajduje się czarny przycisk służący do bindowania. Wciśnij go dwukrotnie w przeciągu dwóch sekund. Dioda LED zacznie migać. Po około ośmiu mignięciach dioda zacznie palić się ciągłym światłem sygnalizując tym samym prawidłowe sparowanie nadajnika z odbiornikiem.

Prawidłowe ułożenie anten odbiornika

1. Antena nie może być poskręcana, ponieważ wpłynie to negatywnie na zasięg odbiornika
2. Antena musi być oddalona od przewodzących materiałów takich jak metal, listwy węglowe, zbiorniki paliwa o co najmniej 12,5 mm.
3. Umieść antenę jak najdalej od silnika, regulatora oraz innej elektroniki i źródeł zakłóceń.

Dla bezpieczeństwa zamontuj odbiornik na samoprzylepnej piance/gąbce redukującej wibracje i umieść go w miejscu zabezpieczonym przed zamoknięciem i wilgocią. **Dane techniczne:**

- Ilość kanałów: 9 kanałów: 9 kanałów na wyjściu w sygnale PWM (czerwona dioda LED) 10 kanałów: 10 kanałów na wyjściu w sygnałach SBUS/PWM (niebieska/fioletowa dioda led)
- Napięcie pracy: 4,8-10V
- Pobór prądu: 38-45 mA napięcie wejściowe: 5V
- Wymiary: 43 x 24 x 15 mm
- Czułość: 4096 punktów, (0,25 us / punkt)